

Browser öffne. <http://192.168.2.1> aufrufen

Standard Passwort :1234

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://192.168.2.1/main.asp'. The page header features the EDIMAX logo and the tagline 'NETWORKING PEOPLE TOGETHER'. The left sidebar contains the menu 'Einrichtungsassistent' with a sub-item 'Set New Password' highlighted. The main content area is titled 'Einrichtungsassistent' and 'schnelle konfiguration'. It contains two input fields for password creation: 'Neues Passwort' and 'Confirm Password', both containing the text '#Thoza12'. Below the fields are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'AUSFAHRT'.

Passwort „ändern“

Passwort: #Thoza12

The screenshot shows the same web browser window, but the 'schnelle konfiguration' option in the sidebar is now selected. The main content area displays the title 'Einrichtungsassistent' and 'schnelle konfiguration'. It prompts the user to 'Bitte wählen Sie den Betriebsmodus für Router:' (Please select the operating mode for the router). There are four radio button options: 'Router' (selected), 'WISP', 'Universal Repeater', and 'Access Point'. Each option has a brief description of its function. At the bottom, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'AUSFAHRT'.

Verbindungsart auswählen

Nicht sicher

http://192.168.2.1/main.asp

EDIMAX

NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Wizard

Quick Configuration

WAN Settings

Please select WAN connection type,then enter the network parameters provided by ISP.

Connection Type

Static IP

IP Address

10.0.0.205

Subnet Mask

255.255.255.0

Gateway

10.0.0.1

Primary DNS Server

10.0.0.1

Secondary DNS Server

8.8.8.8

Back

NEXT

EXIT

SSID	LAPxx
Passwort	LAPxx_W-Lan

schnelle konfiguration

This sector is used to set wireless paramters for your local network,pls remember the Pass Phrase!

SSID

LAPxx

Kanal

Automatische Auswahl

Sicherheitsmodus

WPA2 - Persönlich

WPA-Algorithmen

☒ AES

☐ TKIP

☐ TKIP&AES

Passphrase

LAPxx_W-Lan

Zurück

Weiter

AUSFAHRT

Speichern

Einrichtungsassistent

schnelle konfiguration

You are configuring the device to work as **Router-Modus** . If you have confirmed settings, please click Save to reboot the device and activate the configuration.

Zurück

Speichern

Danach startet Router neu und die Verbindung bricht ab

Einrichtungsassistent

Status

Netzwerk

Drahtlos

Erweiterte Einstellungen

QoS

Werkzeuge

WAN

WAN-Geschwindigkeit

MAC-Klon

DNS-Einstellungen

WAN-Sicherheit

LAN Einstellungen

DHCP

Adressreservierung

MAC-Adresse 08:BE:AC:25:00:16

IP-Adresse 192.168.2.254

Subnetzmaske 255.255.255.0

Speichern

Abbrechen

<https://192.168.2.254/login.asp>

Einrichtungsassistent

Status

Netzwerk

Drahtlos

Erweiterte Einstellungen

QoS

Werkzeuge

WAN

WAN-Geschwindigkeit

MAC-Klon

DNS-Einstellungen

WAN-Sicherheit

LAN Einstellungen

DHCP

Adressreservierung

DHCP

☒ Aktivieren

Start-IP-Adresse

192.168.2.

End-IP-Adresse

192.168.2.

Leasezeit

Ein Tag

▼

Speichern

Abbrechen

Router ist somit fertig Konfiguriert!